

## Sterownik Orbit b.hyve WIFI wewnętrzny



### Dane techniczne

Producent: **Orbit**

Liczba obsługiwanych sekcji: **1-4, 1-6, 1-8**

Rodzaj sterownika: **z konkretną liczbą sekcji**

Miejsce zawieszenia: **w pomieszczeniu**

Możliwość sterowania przez Wifi: **tak**

### Wewnętrzny sterownik Orbit b.hyve WIFI

Prosty, elegancki i inteligentny **sterownik Orbit b-hyve** przeznaczony jest do obsługi **4 - 8 sekcji**. Urządzenie przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach. Wbudowany **moduł WiFi**, umożliwia wprowadzać ustawienia systemu nawadniającego z dowolnego miejsca na świecie.

**Aplikacja b-hyve** jest dostępna dla każdego smartfona/tabletu, a po sparowaniu, również dla przeglądarki internetowej. Pozwala nam to na zdalną kontrolę poprzez umieszczenie oprogramowania w **chmurze**. W przypadku braku dostępu do sieci wszystkie podstawowe funkcje można zaprogramować bezpośrednio na timerze. Zapisane harmonogramy są przechowywane w aplikacji i na timerze. Funkcja ta pozwala na kontynuowanie podlewania w przypadku utraty połączenia WiFi.

Urządzenie może współpracować z oprogramowaniem inteligentnego domu **Amazon Alexa**.

### Cechy sterownika Orbit b-hyve:

- wbudowane Wi-Fi umożliwia proste połączenie z internetem
- łatwość ustawień
- bieżące aktualizacje
- maksymalny czas pracy: 1-99 min/sekcja
- wejście dla sterowania pompą lub zaworem głównym
- obudowa: plastikowa, do stosowanie wewnętrznego

### Podstawowe funkcje sterownika:

- podlewanie automatyczne
- podlewanie manualne
- anulowanie stanowiska
- uwzględnianie czynników pogodowych

## Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
4-sekcyjny	Na magazynie	841.68 zł <b>736.46 zł</b>	661.25 zł
8-sekcyjny	Na magazynie	974.16 zł <b>852.39 zł</b>	805.90 zł

## Parametry techniczne

- **Rodzaj zasilania:** 230 V AC 50/60 Hz 0,15 A
- **Lokalizacja:** wewnętrzny
- **Kolor:** szary
- **Liczba sekcji wbudowanych:** 4sekcje / 8 sekcji
- **Czas pracy sekcji (min.-max.):** 1-99 min/sekcja
- **Liczba programów:** 3
- **Liczba startów dziennie podczas programu:** 4
- **Budżet wodny:** tak, od 10% do 200% (domyślny 100%) - AutoBudżet (ET)
- **Ręczne uruchamianie:** tak
- **Liczba elektrozaworów na sekcję:** 1
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
- **Opóźnienie aktywacji podlewania (Rain Delay):** 24, 48, 72 h
- **Programowanie:** dni tygodnia, interwały, dni parzyste lub nieparzyste
- **Program testowy:** nie
- **Program domyślny po przerwie w dostawie prądu:** tak
- **Współpraca z czujnikami:** tak, czujnik deszczu, czujnik mrozu
- **Aplikacja do sterowania:** IOS, Android
- **Parametry baterii:** bateria litowa CR2030 (dołączona do zestawu)
  - Kompatybilny z zaworami elektromagnetycznymi 24V AC
  - Kompatybilny z Smart Home - Amazon Alexa

Wymiary: 13 x 13 x 2,5 cm

## Zawartość opakowania

- Timer WIFI do instalacji w pomieszczeniach
- Śrubokręt
- Śruby montażowe i korki rozporowe
- Transformator

## VIDEO